avidsen

3 ANOS
GARANTIA

HomeCam SFIX 2K 3 MP

CÂMARA WIFI IP 2K 3MP

Réf.127166



2K
RESOLUÇÃO

DETEÇÃO DE MOVIMENTO

SIRENE INTEGRADA

VISÃO NOTURNA

www.avidsen.com

V1

avidsen

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A câmara não deve ser instalada em locais onde o filtro da objetiva fique exposto a riscos e sujidade.
- Não exponha a objetiva à luz direta do sol ou qualquer fonte de luz refletida.
- Não multiplique os blocos de tomadas nem os cabos de extensão.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- A instalação e a utilização da câmara deverão ser feitas em conformidade com a legislação local.
- A câmara foi concebida apenas para utilização interior.

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer trabalho de manutenção, desligue o produto da corrente.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverize com aerossóis, pois pode danificar o interior do produto.

3 - RECICLAGEM

Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT



1 x1



2 x1

3 x1

1	Câmara IP
2	Cabo USB-C
3	Pastilha de dupla face

2 - CÂMARA



1	LED azul
2	Objetiva de vídeo
3	LED infravermelhos
4	Microfone

5	Altifalante
6	Entrada de alimentação USB
7	Botão reset
8	Ranhura para cartão SD

avidsen

C - INSTALAÇÃO

1 - FUNCIONAMENTO

Esta câmara permite vigiar a sua casa e, em caso de deteção de movimentos, ser alertado diretamente no seu smartphone. Este dispositivo permite também gravar vídeos e fotos graças a um cartão microSD (não fornecido).

2 - INSTALAÇÃO DA CÂMARA

Se instalar a câmara na parede, utilize o suporte e siga as etapas abaixo. Caso contrário, passe diretamente à ligação da câmara.

1. Pegue na pastilha de dupla face e retire uma proteção da pastilha.
2. Coloque-a debaixo da câmara e retire a segunda proteção.
3. Posicione a câmara no local pretendido



Em primeiro lugar, ligue a câmara a uma tomada elétrica utilizando um adaptador de rede USB de 5 V e 1 A (não fornecido) e o cabo fornecido. A câmara emite uma melodia e acende-se uma luz azul, mesmo por cima da câmara. Fica a aguardar ligação ao fim de alguns segundos.



3 - INSTALAÇÃO DO CARTÃO MICROSD

A sua câmara dispõe de uma ranhura para cartão microSD que lhe permite dispor de uma memória de armazenamento interno. O tamanho máximo é de 128 GB. A utilização deste cartão é facultativa, mas necessária para que a câmara grave de forma autónoma.



4 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO MÓVEL E CRIAÇÃO DE UMA CONTA

Depois de a câmara estar ligada, siga as instruções seguintes para proceder ao emparelhamento.
Descarregue a aplicação Avidsen Home a partir da
Play Store ou App store.

Abra a aplicação e inicie a sessão se já tiver uma conta. Se não tiver, toque em **ENREGISTRER** (Guardar) e siga as indicações da aplicação.

5 - LIGAÇÃO DA CÂMARA

Se tiver vários elementos para emparelhar (tomadas, câmaras, outras lâmpadas), ligue apenas um elemento à corrente de cada vez.

As informações seguintes podem variar conforme a versão da aplicação.

É possível que, durante a instalação, seja apresentada uma mensagem a indicar que a palavra-passe Wi-Fi ou o SSID são demasiado longos. Verifique se a palavra-passe e o SSID do seu roteador têm menos de 20 caracteres.

Para iniciar a instalação, toque em **AJOUTER** (ADICIONAR). O Bluetooth do seu smartphone ou tablet tem de estar ativado.



O produto aparece na parte superior do ecrã, prima **AJOUTER** (ADICIONAR).



Selecione a sua rede Wi-Fi.
(Tenha em atenção que o seu smartphone deverá estar ligado à rede Wi-Fi à qual vai ligar a câmara)

- Se a aplicação não detetar a câmara, proceda a uma reinicialização elétrica da câmara.
- Se a câmara continuar a não ser detetada, aceda às definições do seu smartphone e verifique se todas as autorizações para a aplicação Avidsen Home foram concedidas.

Introduza a sua palavra-passe de rede (chave Wi-Fi) e prima **SUIVANT** (SEGUINTE).



C - INSTALAÇÃO

Aguarde durante o procedimento de ligação; este passo poderá demorar alguns minutos.
Se as informações transmitidas estiverem corretas, a câmara emitirá 3 sinais sonoros indicando que está ligada à rede WIFI.

No caso de erro de início de sessão:
- Chave de Wi-Fi errada: Nenhuma reação da câmara. A aplicação dirá **"Echec de l'ajout de l'appareil"** (Falha ao adicionar o aparelho).
Clique na cruz no canto superior esquerdo e volte a ficar com a câmara online, tendo primeiro reiniciado a câmara.

A sua câmara foi emparelhada com sucesso. Já pode definir um nome tocando no lápis e depois em **TERMINÉ (CONCLUÍDO).**

6 - REINICIALIZAÇÃO DA CÂMARA

As indicações que se seguem podem ajudá-lo em caso de dificuldade durante o processo de emparelhamento:

Para **reinicializar** a câmara, é necessário tocar no botão RESET (REINICIALIZAÇÃO) durante 5 segundos. A câmara emitirá um sinal sonoro para confirmar que a operação foi efetuada com sucesso.

Após alguns segundos, a câmara emite um sinal sonoro de arranque.
Pode então iniciar o procedimento para colocar a câmara online. **Tenha em atenção que uma reinicialização não elimina a câmara da aplicação.**



7 - GRAVAÇÃO COM CARTÃO MICROSD

Caso pretenda efetuar uma gravação contínua ou deteção de movimentos, é necessário utilizar um cartão microSD.



Insira o cartão SD na câmara e, em seguida, aceda às definições do cartão SD. Clique em **Formatage de la carte SD** (Formatação do cartão SD) para inicializar o cartão SD.

D - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolução	2K 3MP
Características técnicas	Alimentação: 5 V Transmissão de vídeo em tempo real Protocolo de comunicação: Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz Encriptação: WPA-PSK/WPA2 EIRP máxima 20 dBm
Áudio	Bidirecional
Visão noturna	Sim, alcance de 10 m
Sensor e lente	1/4'' CMOS - Ângulo de visão de 90°
Velocidade de obturação e compressão	1/25 – 1/100 000 por segundo - H264
Armazenamento	Sim, em cartão SD (máx. 128 GB, não fornecido)
Consumo	< 2 W em stand-by
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +55 °C
Dimensões e peso	77 mm x 54 mm x 67 mm – 60 g

2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 3 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde o comprovativo de compra durante todo o período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen. Qualquer intervenção no dispositivo anulará a garantia.
- A Avidsen compromete-se a manter um estoque de peças sobressalentes para este produto durante o período de garantia contratual.

3 - ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES

Em caso de dificuldade, consulte os nossos tutoriais e vídeos em **www.avidsen.com/fr/**

4 - PROLONGUE A EXPERIÊNCIA

Visite **www.maisonic.com** e os nossos retalhistas habituais para obter uma gama completa de peças sobresselentes, acessórios compatíveis e soluções inteligentes para melhorar o seu ecossistema conectado. Dê uma nova dimensão à sua instalação, melhorando o seu desempenho e a sua vida útil, ao mesmo tempo que imagina uma casa cada vez mais prática, segura e conectada. Produtos perfeitamente compatíveis, concebidos para responder às exigências de uma habitação moderna, eficiente e sustentável. Com **Maisonic** e a rede **Avidsen**, a sua instalação pode evoluir sem limites.

D - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A Avidsen declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o equipamento abaixo designado: Avidsen **HomeCam SFIX 2K 3MP**, referência 127166, está em conformidade com a Diretiva RED 2014/53/UE e que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas aplicáveis em vigor:

Diretiva 2014/35/UE (proteção da saúde e segurança dos utilizadores).
EN 62368-1:2024+A11:2024
EN 62311:2020

Diretiva 2014/30/UE (exigências de proteção no que concerne à compatibilidade eletromagnética).
- EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN301789-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN55032:2015+A11:2020
- EN55035:2017+A11:2020
- EN61000-3-2:2019+A1:2021
- EN61000-3-3:2013+A2:2021

Diretiva 2014/53/UE (utilização eficaz do espectro radioelétrico, para evitar interferências prejudiciais).
- EN300328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, 1 de junho de 2025
Alexandre Chaverot, Presidente

Séparez les éléments avant de trier

CE

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - França
www.avidsen.com

D - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

REGULAMENTO UE 2023/2854E

Utilização de dados em conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Áudio/vídeo, imagens, eventos de deteção de movimento, estado da ligação, configuração do dispositivo
Formato		Recolhidos em formato JSON; armazenados em tabelas MySQL; exportados em formato XLS
Volume		~50 MB (depende da taxa de bits e da frequência de comunicação)
Os dados são gerados	De forma contínua (com latência)	/
	Em tempo real	Apenas durante uma operação do utilizador ou acionamentos automáticos
Onde os dados são armazenados		Europa
Tempo de conservação dos dados		1. Registos de operações em tempo real: pseudonimizados após 7 dias, conservados por um período máximo de 12 meses. 2. Dados ao nível da conta: conservados até o utilizador apagar a conta
Como	Aceder aos dados	1. Na aplicação: consultar as regras de confidencialidade da aplicação 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
	Extrair os dados	
	Apagar os dados	
	Partilhar os dados	Não vendemos, alugamos nem divulgamos dados pessoais a terceiros. Qualquer partilha só é feita com o consentimento explícito do utilizador. Para mais informações: consultar as regras de confidencialidade.
	Parar de partilhar	1. Na aplicação: consultar as regras de confidencialidade da aplicação 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
Identidade do titular dos dados (dados de contacto)		https://www.avidsen.com Endereço postal: 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, FRANÇA Contacto: hotline@avidsen.com

avidsen

HomCam SFIX 2K 3 MP

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - França
www.avidsen.com