

# avidsen

2 YEARS  
WARRANTY



## HomeSensor IR-Wall DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WIFI

Détectez les mouvements dans votre maison

Ref.127043



### CONTRÔLEZ VOS APPAREILS GRÂCE À LA DÉTECTION DE MOUVEMENT.

Vous avez toujours imaginé allumer la lumière en rentrant à la maison ? Le détecteur de mouvement IR-Wall est fait pour vous !

Il vous permet de contrôler les accessoires de la gamme Avidsen Home comme les prises connectées ou les ampoules, il est ainsi possible d'allumer les appareils en passant devant le détecteur et ainsi se passer des interrupteurs.

Facile à installer et discret, il permet de sécuriser votre maison en recevant des notifications à chaque détection sur votre smartphone.





**Détection de mouvement infrarouge passif** pour une précision supérieure garantie.



**Large détection**  
Le détecteur a un angle de détection très large de 115° afin de capter tout mouvement jusqu'à 9 m.



**Notification sur votre smartphone**  
A chaque détection de mouvement, IR-Wall envoi une notification sur votre smartphone afin de vous alerter.



**Batterie rechargeable**  
La batterie Lithium rechargeable permet une autonomie de 6 mois. L'application vous alerte en cas de batterie faible.



**Respectueux de l'environnement**  
Avidsen Home s'efforce de concevoir des produits respectueux de l'environnement pendant toute la vie du produit.



## LES + PRODUITS

- Allumez vos lumières et vos appareils automatiquement grâce au détecteur de mouvement infrarouge
- Détecter une présence et recevez une notification instantanée sur votre smartphone
- Le détecteur couvre un angle de 115° pour couvrir une vaste surface
- Pas besoin de changer les piles, le détecteur fonctionne avec une batterie Lithium rechargeable pour une autonomie de 6 mois
- Facile à installer, petit et discret il s'intégrera facilement dans votre intérieur

Fonctionne avec l'application



avidsen Home



## CONTENU DU KIT

- Un détecteur de mouvement WIFI
- Un câble micro USB
- Un support autocollant double face
- Un outil pour remettre à zéro le détecteur





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



<b>Fonctionnalités</b>	Détecteur de mouvement
<b>Connexion</b>	Sans fil - WIFI
<b>Usage</b>	Intérieur
<b>Angle de détection</b>	115°
<b>Distance de détection</b>	9m max
<b>T° de fonctionnement</b>	-10°C / +50°C
<b>T° de stockage</b>	-10°C / +50°C
<b>Alimentation</b>	5V - 1A en charge
<b>Batterie</b>	Lithium 3.7V 500mA
<b>Installation</b>	<20µA en standby <90mA max Sur un mur ou au plafond
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Protocole radio</b>	WiFi
<b>Fréquence radio</b>	2,4 GHz
<b>Protocole</b>	802.11 b/g/n
<b>Portée radio</b>	- En champ libre : 50m - Maçonnerie : 25m, à travers 3 parois max. - Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max. - Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.



Besoin d'aide ?

**Avidssy**

répond à vos question sur le site  
[www.avidssen.com](http://www.avidssen.com)



3345111270438