

520015

GUARDIAN

Módulo recetor Wi-Fi

Abra o seu portão e a sua porta de garagem à distância



Compatível com uma ampla gama de motorizações



2 saídas



Universal



Fabricado em França



Ecológicos



Instalação fácil

CONTROLE O SEU PORTÃO OU A SUA PORTA DE GARAGEM ONDE QUER QUE ESTEJA

Este recetor permite-lhe abrir e fechar a maioria dos portões ou portas de garagem a partir do seu smartphone ou tablet, mantendo a compatibilidade com os telecomandos originais.



works with the Google Assistant



Compatível com a aplicação



At Home





INSTALAÇÃO



Contacto 2 - Saída
 Contacto 2 - Entrada
Contacto 1 - Saída
 Contacto 1 - Entrada
Fase
Neutro

Instalação clássica: a entrada de contacto seco 1 é ligada ao comando 2 das folhas e a entrada de contacto seco 2 é ligada ao comando 1 da folha (para peões).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima	1000 W
Funcionalidades	Abertura de portões e portas de garagem
Ligação	Com fios 2 saídas
Secção do cabo	Até 1,5 mm ²
Utilização	Interior e exterior
T° de funcionamento	0 °C/+40 °C
T° de armazenamento	-20 °C/+70 °C
Alimentação	230 V CA/50 Hz
Consumo médio	< 1 W
Instalação	Junto à abertura
Cor	Preto grafite/vermelho
Índice de proteção	IP20
Peso	65 g

PROTOCOLO DE RÁDIO

Protocolo de rádio	Wi-Fi
Frequência rádio	2,4 GHz
Protocolo	802.11 b/g/n
Alcance rádio	<ul style="list-style-type: none"> - Em campo livre: 80m - Alvenaria: 20m, através de 3 paredes no máximo - Betão armado: 10m, através de 1 parede/teto no máximo - Pladur/madeira: 30m, através de 5 paredes no máximo



packing

2 years
guarantee



hotline



3345115200158